


فاز ورودی را به ترمینال 15 و خروجی آن را با توجه به موقعیت بهره برداری به 16 یا 18 وصل نمایید.



۵

زمان مورد نظر را از ۱ تا ۶ ثانیه تنظیم و سپس برق ورودی دستگاه را وصل نمایید.  
نشانهگر روی تایمر شروع به چشمک زدن می نماید و بعد از اتمام زمان تنظیم شده رله خروجی به صورت دائم وصل و نشانهگر روشن می ماند.  
برای زمان گیری مجدد باید برق ورودی دستگاه، قطع و وصل گردد.



☎ :051-37133855-6  
☎ :09014284236  
WWW.ARCOKALA.COM

احترام به مشتری وظیفه ماست.



ضمانت نامه ۳ ساله بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱ - از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲ - سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد CE اروپا  
تأییدیه ادارات برق سراسر کشور  
و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور  
دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001-2015  
از مؤسسه MOODY انگلستان

۷

برای کسب اطلاعات از دیگر محصولات شیوا امواج و خرید اینترنتی به سایت [www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com) مراجعه فرمایید.

#### خدمات پشتیبانی شیوا امواج

شماره های بخش خدمات پشتیبانی :  
۰۳۱-۳۵۷۲۳۶۹۰-۱  
شماره های بخش بازرگانی : ۰۳۱-۳۵۷۲۳۴۴۴-۵  
فکس : ۰۳۱-۳۵۷۲۳۴۰۰  
ساعت تماس : از ساعت ۷ صبح الی ۵ بعد از ظهر در روزهای کاری  
E.mail : [info@shivaamvaj.com](mailto:info@shivaamvaj.com)

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.  
پاسخگوی فنی مجازی : 00 98 913 403 43 51

۸



برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و نام های آموزشی این محصول، QR بار را اسکن کنید.

MODEL: ATJ - 60SV  
CODE: 14J2  
WEIGHT : 100 gr  
(36x86x65) mm  
IP 30

۱

ver:9701

#### معرفی دستگاه

تایمر کلید روغنی شیوا امواج درجهم کوچک با دقت و ثبات در تکرار و قابلیت پلمپ شدن پانل (جهت عدم دسترسی و تغییرات توسط افراد متفرقه) طراحی و ساخته شده است.  
کارآیی این دستگاه به صورت تایمر تأخیر در وصل می باشد و کاربرد آن در مراکز صنعتی (کلید روغنی و ...) می باشد.

۲

#### ویژگی های تایمر کلید روغنی

- دقت و ثبات در تکرار
- نشانهگر با ۳ وضعیت مختلف : خاموش : قطع برق چشمک زدن : در حال زمان گیری روشن دائم : وصل رله
- قابلیت تنظیم زمان پلمپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر
- دارای ترمینال های آسانسوری و استاندارد
- عدم تغییر زمان تنظیم شده در اثر ضربات کنتاکتور تابلو

۳

#### مشخصات فنی

- ولتاژ تغذیه : 380 VAC / 50 - 60 Hz
- تأخیر زمان وصل : 1 - 60 Sec
- کارآیی در : دما : +65°C .. -20°C رطوبت : 70%
- خروجی : رله 5A

#### راهنمای نصب

ابتدا تایمر را روی ریل داخل تابلو نصب و مطابق نقشه سیم کشی نمایید.

۴